



COMPACT DUAL MIXER AMPLIFIER

ZA-2128MW



***Ready-To-Install
Big Power, Easy to use***

Spesifikasi :

Model	ZA-2128MW
Sumber Daya	AC 220V, 50/60 Hz atau 24 VDC
Daya Output Rata-rata	2 x 120 W
Konsumsi Daya	520 W (dioperasikan dengan AC pada output rata-rata)
	286 W (dioperasikan dengan AC pada saat standar EN60065)
	20 A (dioperasikan dengan DC saat output rata-rata)
Tanggapan Frekuensi	50 - 20000 Hz \pm 3 dB
Distorsi	Kurang dari 1% pada frekwensi 1 KHz, 1/3 daya output rata-rata
Input	MIC 1 : -60 dB, 600 Ω , Balanced, Phone Jack, Echo
	MIC 2 - 3 : -60 dB, 600 Ω , Balanced, Phone Jack, Wireless Tuner 1 - 2
	MIC 4 - 5 : -60 dB, 600 Ω , Balanced, Phone Jack
	AUX 1 - 3 : -10 dB, 10 K Ω , Unbalanced, RCA Pin Jack
	MIC 1 : -60 dB, 600 Ω , Balanced, Phone Jack, Echo
Output	Output Speaker : Floating Balanced
	Impedansi Tinggi (100 V) : 2 x 83 Ω
	Impedansi Rendah (4 Ω) : 2 x 22 V
	REC OUT : 0 dB, 600 Ω , Unbalanced, RCA Pin Jack
	PRE AMP OUT : 2 x 0 dB, 600 Ω , Unbalanced, RCA Pin Jack
Power Phantom	+21 V hanya pada MIC 1
Rasio S/N	Lebih dari 80 dB semua kontrol volume minimum
	Lebih dari 50 dB semua kontrol volume maksimum
Tone Kontrol	Bass : \pm 10 dB pada 100 Hz
	Trebel : \pm 10 dB pada 10 KHz
Indikator	Power, Sinyal, Sinyal Puncak, Sinyal Wireless Mic
Proses Akhir	Panel Depan : Aluminium, Abu-abu
	Case : Plat Baja, Abu-abu
Dimensi	420 (w) x 144 (h) x 361 (d) mm
Berat	17 kg
Aksesoris	2 x BNC Antena
Optional	Tuner Unit : ZTU-G800 (800 MHz), ZTU-3200 (200 MHz)
	Wireless Mic : ZM-G800 (800 MHz), ZM-3210 (200 MHz), ZM-3310W (200 MHz)
	External Antena : YM-4500 (hanya untuk Tuner/Wireless Mic 800 MHz)

Catatan : Desain dan spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan untuk pengembangan

Contoh koneksi dengan peralatan lain untuk aplikasi dalam Mesjid / Mushola :

